



1. Appuyer sur le bouton **TOOLS** de la télécommande pour afficher l'écran de configuration.

Configur	ation				
System Da Weezago Vers Network Con Mac fc8f90c DUID KLCJ S/N 0MTKF Store Data Server Host Mac fc8ff System St Lamp Norm Temperature Fan Norma	ta ion 0.229 nected (wired:1 wifi:-1) i1e34e soTENIGR6 ITWG600271H http://sssp.weezago.co 00d1e34e atus al Normal I erature 57°C	om			
	Back to Player 'RETURN'	REBOOT 'RED'	FIRMWARE 'BLUE'	TEST INTERNET	

2. Appuyer sur le bouton BLEU (couleur) pour afficher l'écran de MAJ.

FIRMWARE	
 System Info Weezago #0.229 Network Connected (wired:1 wifi:-1) Mac fc8f90d1e34e Firmware Data Main FW : T-GFSLE5AKUC version : 1 Submicom 1 : T-GFSLEWWS3 versio Model : DB10E 	1005.0 →1007.3 n : 1003 →1009
	‼ Download time can be long !! DB10E 1 T-GFSLEWWS3 → 1009 DB10E 0 T-GFSLE5AKUC → 1007.3
	HIT ENTER to STRART UPDATE

3. Appuyer sur la touche ENTER lorsque une nouvelle version de firmware est proposée.

NB : Si aucune MAJ n'est disponible la touche ENTER redémarre l'écran.



4. L'écran redémarre automatiquement sur la page de MAJ et télécharge les fichiers nécessaires.

NB : le temps de téléchargement varie en fonction du débit de la connexion Internet.

Mise à jour FIRMWARE	ч.
• * * · ·	
100%	
DOWNLOAD FILE T-GFSLEWW\$3.zip	
SIZE : 26,78KB	
MàJ maintenant	
Mise à jour du logiciel produit Votre produit redémarrera automatiquement après la mise à jour	
Dernière vérif. MàJ : 22/10/2015 15:21	

La procédure de MAJ se lance automatiquement après le complet téléchargement des fichiers.

NB : plusieurs MAJ consécutives peuvent se répéter automatiquement.



Si l'écran ne redémarre pas automatiquement à la fin de la MAJ et affiche le menu de configuration, redémarrer l'écran à l'aide de la la télécommande.

	Mise à jour du logicie	Mise à jour du logiciel		
	MàJ maintenant Mise à jour auto	MàJ maintenant Mise à jour auto Arrêt		
_				